

M8USB (MIXER)



O modelo M8USB oferece a possibilidade de ligar até 6 microfones e apresenta um conjunto completo de funções, não se limitando a satisfazer apenas artistas individuais, aplicações multimédia ou gravações doméstica, mas até mesmo as necessidades de uma pequena banda.

O filtro LO-CUT nos canais MONO, as duas saídas AUX, o SOLO e as funções MUTE em todos os canais (atribuídos a saída complementares ALT 3-4), em conjunto com os faders de 45 milímetros, para controlo de todos os níveis principais e o efeito PROFEX com 256 pré-ajustes, são os elementos que o tornam num mixer muito versátil e eficiente para um grande número de aplicações.

A sua interface USB permite obter gravações emocionantes com uma extrema simplicidade e reproduzir qualquer tipo de faixa de áudio directamente do PC.

Datasheet

System type	: 8 inputs mixer with digital effects & USB
Power Supply	: 18 V - 700 mA AC adapter included
Phantom power	: + 48 V all mono input
Input Connectors	: Mic Input Balanced XLR-F - Combo Line Input Balanced TRS Jack USB
Inputs	: 6 MIC - 4 Line - 2 stereo line - USB
Input Sensitivity	: Mic Input from 0 to -60 dB Line Input from +20 to -40 dB
Input Impedance	: Mic Input 2 Kohm Line Input 10 Kohm
Output Connectors	: Balanced TRS Jack and / or XLR-M - USB
Outputs	: C\ROOM - MAIN MIX - ALT 3-4 - AUX 1 & 2 - PHONES - USB
Output Levels	: MAIN MIX nom. out level +4 dBu - all other outputs 0 dBu - Maximum level all outputs +22 dBu
Headphones output impedance	: min. impedance 32 ohm - max. out level (2x) 193 mW
Distortion (THD+N)	: at +4dB, 1kHz < 0,008 %
Mono Input channel equalization	: Lo Cut 75 Hz, 18 dB/oct. HIGH (shelving) $\hat{A}\pm 15$ dB @ 12KHz MID (peaking) $\hat{A}\pm 15$ dB @ 2.5KHz LOW (shelving) $\hat{A}\pm 15$ dB @ 80Hz
Stereo Input Channel Equalization	: HIGH (shelving) $\hat{A}\pm 15$ dB @ 12KHz MID (peaking) $\hat{A}\pm 15$ dB @ 2.5KHz LOW (shelving) $\hat{A}\pm 15$ dB @ 80Hz
Incorporated effects	: HALL, ROOM, VOCAL and PLATE reverbs, MONO, STEREO and TAP DELAY, CHORUS and FLANGER, REV + DELAY, REV + CHORUS and REV + FLANGER 16 step PRESET selector 16 step VARIATION selector PEAK LED MUTE and TAP DELAY switch with LED indicator and footswitch
Frequency response	: 20 Hz to 60 kHz: +0 dB/-1 dB
Noise	: unweighted < -93 dBu
Weight	: 3.1 kg(6.836lb)
Dimensions (W x H x D)	: 28 x 8 x 35.2 cm
Notes	: Carrying bag and 19" rack adapters included